



PRENOSNA BATERIJA LOGILINK POWERBANK 10.000 SFF (PA0191)

SKU: PA0191

Kategorije: [Mobilni telefoni](#), [Prenosniki](#)

OPIS IZDELKA

Prijetno majhna prenosna polnilna baterija LogiLink PA0191.

Vgrajena Li-Polymer baterija 10000 mAh 3.7V

2x USB izhod za sočasno polnjenje dveh naprav do največ 5V/2A (10W)

Vhod: 5V / 2A (10W)

Združljivo z iPhone, iPad, telefoni Android, GPS in večino ostalimi napravami, ki za polnjenje uporabljajo kabel USB.

LED indikator stanja baterije

Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom.

Dolžina kabla: 30 cm

Teža: 0,182 kg

Višina: 2,3 cm

Širina: 6,35 cm

Dolžina: 9,38 cm



VEČ PODATKOV

Povezljivost

Bluetooth	Ne
-----------	----

Vmesniki

USB input port type	Micro-USB
USB A output ports	2

Oblika

Združljivost polnilca	Vsestranska
Število istočasno priključenih naprav (max)	2
Shape	Rectangle
vodotesen	Ne
Barva izdelka	Črna
Skladnost	CE
Skladno z RoHS	DA

Mere in masa

Globina	23 mm
Masa	182 g
Višina	93.8 mm
Širina	63.5 mm

Ergonomija

Dolžina kabla	0.3 m
LED indikatorji	Status
Vgrajen zaslon	Ne

Pakiranje

Ročno	DA
Priloženi kabli	USB

Osvetlitev

Built-in flashlight	Ne
---------------------	----



Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 45 °C
--------------------------	-----------

Napajanje

Vhodna napetost	5 V
Vrsta baterije	Built-in
Input power	10 W
Vhodni tok	2 A
Zmogljivost akumulatorja	10000 mAh
Polnjenje vir	USB
Total output power	10 W
Tehnologija baterije	Lithium Polymer (LiPo)
Izhodna napetost	5 V
Vrste vgrajenih zaščit	Overcharge,Overdischarge,Overload,Short circuit
Napetost akumulatorja	3.7 V
Izhodni tok	2 A

Pakiranje

Količina v pakiranju	1 kos
----------------------	-------